

ZyXEL

TRUE_P-660HW-T1_v2

Welcome to your router Configuration Interface

Enter your password and press enter or click "Login"

🔑 Password:

Login

Cancel

ทำการล็อกอินเข้าใช้งานที่ Router

2. เลือกที่เมนู Port Forwarding

TRUE_P-660HW-T1_v2

Network > NAT > Port Forwarding

General Port Forwarding

Default Server Setup

Default Server: 0.0.0.0

Port Forwarding

Service Name: WWW Server IP Address: 0.0.0.0 Add

#	Active	Service Name	Start Port	End Port	Server IP Address	Modify
		WWW			0.0.0.0	

Apply Cancel

Message Ready

3. ที่หัวข้อย่อย Service Name เปลี่ยนเป็น User Define

1. จากนั้นคลิกที่หัวข้อ Network และเลือกที่หัวข้อย่อย NAT

Click active

Active

Service Name

Start Port 0

End Port 0

Server IP Address 0.0.0.0

Back Apply Cancel

4. ระบบจะเปลี่ยนหน้ามาที่ Rule Setup ในส่วนนี้ให้คลิกเครื่องหมายถูก (v) ที่หัวข้อ Active ด้านล่างให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

Server Name : ตั้งชื่ออะไรก็ได้ (ชื่อห้ามซ้ำ)

Start Port : ใส่พอร์ตที่กำหนดไว้ที่ DVR หรือกล้อง เช่น 80

End Port : ใส่เป็นพอร์ตเดียวกับที่เปิดไว้ Start Port เช่น 80

Server IP Address : ใส่เป็นเลขไอพีของ DVR หรือกล้องไอพี เช่น 192.168.0.64

เสร็จแล้วกด Apply

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพของ HIKVISION จะต้องเปิด 2 พอร์ตด้วยกัน คือ พอร์ต HTTP (80) และ พอร์ต Server (8000)

ถ้าเป็นกล้องไอพี จะต้องเปิด 4 พอร์ตด้วยกัน คือ พอร์ต HTTP (80), พอร์ต Server (8000), พอร์ต RTSP (554) และ พอร์ต Stream (8200) เป็นต้น

TRUE_P-660HW-T1_v2

- Network
 - WAN
 - LAN
 - Wireless LAN
 - NAT
- Security
 - Firewall**
 - Content Filter
- Advanced
- Maintenance

Security > Firewall

General

Active Firewall

Bypass Triangle Route

Caution:
When Bypass Triangle Route is checked, all LAN to LAN and WAN to WAN packets will bypass the Firewall check.

Packet Direction	Log
WAN to LAN	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN to WAN	<input checked="" type="checkbox"/>

[Expand...](#)

Apply Cancel

Message Ready

6. คลิกเอาเครื่องหมายถูก (✓) ตรง Active Firewall ออก

7. แล้วกด Apply

5. จากนั้นคลิกที่หัวข้อ Security และเลือกที่หัวข้อย่อย Firewall

9. คลิกเครื่องหมายถูก (✓) ที่ Active Dynamic DNS และให้ทำการกรอกค่าที่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ DynDNS.com อาทิ Host Name, User Name และ Password

Dynamic DNS Setup

Active Dynamic DNS

Service Provider: WWW.DynDNS.ORG

Dynamic DNS Type: Dynamic DNS

Host Name: _____

User Name: _____

Password: _____

Enable Wildcard Option

Enable off line option (Only applies to custom DNS)

IP Address Update Policy

Use WAN IP Address

Dynamic DNS server auto detect IP Address

Use specified IP Address: 0.0.0.0

Apply

10. คลิก Use WAN IP Address

11. แล้วกด Apply

8. จากนั้นคลิกที่หัวข้อ Advanced และเลือกที่หัวข้อย่อย Dynamic DNS